

Indkodning og sletning af fjernbetjening til Crawford Magic 600 og Magic 1000 Garageport automatik.



Indkodning af fjernbetjening.

- Tryk på de to yderste knapper samtidig i under 1 sekund. (knapperne med pil op og pil ned)
- Nu blinker F i displayet (Bemærk, på Magic 1000 vises FO i displayet)
- Tryk på den knap på fjernbetjeningen som du ønsker anvendt i ca. 2 sekunder.
- F lyser nu konstant (Bemærk, på Magic 1000 vises FO i displayet)
- Indlæringen er nu udført.

Sletning af alle fjernbetjeninge.

- Tryk samtidig de to yderste knapper ind på motoren i mere end 12 sekunder alt betjening er nu slettet
- Nu blinker F i displayet (ved magic 600) FO blinker i displayet (ved magic 1000)
- Sletningen er nu udført

Virker dette ikke efter hensigten, kontakt da Delta Group